




新立盈®
REDUCER




- ★ 斜齿高精度行星减速机
- ★ 直齿行星减速机
- ★ 中空旋转平台
- ★ 谐波减速机

应用行业 Application industry

印刷机和制造机



机床和制造系统



机器人技术、自动化技术和机械手技术



纺织




公司简介

公司主要从事高精度行星减速机的研发，生产，为客户提供最优质的产品服务。公司非常注重产品的适用性和可靠性，实施严格的质量控制，为了满足当今越来越苛刻的生产使用需求，公司不断创新，研发出适用于不同工况的行星减速机以最大限度满足市场需求。

公司一直以传承，创新，创造作为企业发展理念，我们始终坚信品质为企业生存的根本，且一直保持着对更高品质的追求，为客户的客户提供放心高质的产品，一个产品的生命，其价值的体现便是满意每一位使用他的客户，在此，我们真诚感谢您在新立盈的成长过程中给予我们的信任及陪伴，为了您的选择，我们会尽最大的努力给您提供满意的产品，在未来的日子里公司将继续创新，为您提供终极解决方案。

公司将一直秉承这些理念陪伴您走下去。

自动化生产线



目录索引

AB/ABR系列 高精度斜齿




Page. 1-16

AD/ADR系列 高精度斜齿



Page. 17-29

AF/AE系列 高精度斜齿



Page. 30-44

PTE/PTF/WPTE/WPTF系列 直齿减速机




Page. 45-51

PTS系列 高刚性直齿




Page. 52-54

PTK/WPTK系列 孔输出直齿




Page. 55-63

MT系列 中空旋转平台 晶贺、东方款




Page. 64-77

LSS/LHT系列 谐波减速机




Page. 78-94

XAR/PTR系列 减速机




Page. 95-98



- ① 输出轴 Output shaft
- ② 油封 Oil seal
- ③ 输出轴前轴承 Output shaft front bearing
- ④ 行星轮 Planetary gear
- ⑤ 太阳轮 Solar wheel
- ⑥ 满针轴承 Full needle bearing
- ⑦ 前盖 Front cover
- ⑧ 输出轴后轴承 Output shaft rear bearing
- ⑨ 油封 Oil seal
- ⑩ 联轴器 Coupling
- ⑪ 锁紧环 Lock ring
- ⑫ 后盖 rear cover

型号说明 / MODEL ILLUMINATE





AB系列

减速机性能资料 / GEAR BOX PERFORMANCE INFORMATION

规格		级数	减速比 ¹	AB042	AB060	AB090	AB115	AB142	AB180	AB220
额定输出力矩 T_{2N}	Nm	1	3	20	55	130	208	342	588	1,140
			4	19	50	140	290	542	1,050	1,700
			5	22	60	160	330	650	1,200	2,000
			6	20	55	150	310	600	1,100	1,900
			7	19	35	140	300	550	1,100	1,800
			8	17	35	120	260	500	1,000	1,600
			10	14	23	48	140	370	520	1,220
		2	12	20	55	130	208	342	588	1,140
			15	20	55	130	208	342	588	1,140
			20	19	50	140	290	542	1,050	1,700
			25	22	60	160	330	650	1,200	2,000
			30	22	60	160	330	650	1,200	2,000
			35	22	60	160	330	650	1,200	2,000
			40	22	60	160	330	650	1,200	2,000
			50	22	60	160	330	650	1,200	2,000
			60	20	55	150	310	600	1,100	1,900
			70	19	35	140	300	550	1,100	1,800
			80	17	35	120	260	500	1,000	1,600
			100	14	23	48	140	370	520	1,220
最大输出力矩 T_{2B}	Nm	1,2	3~100				3倍额定输出力矩			
额定输入转速 n_1	rpm	1,2	3~100	5,000	5,000	4,000	4,000	3,000	3,000	2,000
最大输入转速 n_{1B}	rpm	1,2	3~100	10,000	10,000	8,000	8,000	6,000	6,000	4,000
超精密背隙 S0	arcmin	1	3~10	—	—	≤1	≤1	≤1	≤1	≤1
		2	12~100	—	—	—	≤3	≤3	≤3	≤3
精密背隙 S1	arcmin	1	3~10	≤3	≤3	≤3	≤3	≤3	≤3	≤3
		2	12~100	≤5	≤5	≤5	≤5	≤5	≤5	≤5
标准背隙 S2	arcmin	1	3~10	≤5	≤5	≤5	≤5	≤5	≤5	≤5
		2	12~100	≤7	≤7	≤7	≤7	≤7	≤7	≤7
扭转刚性	Nm/arcmin	1,2	3~100	3	7	14	25	50	145	225
容许径向力 F_{2rB}^2	N	1,2	3~100	780	1,530	3,250	6,700	9,400	14,500	50,000
容许轴向力 F_{2a1B}^2	N	1,2	3~100	350	630	1,300	3,000	4,000	6,200	35,000
容许轴向力 F_{2a2B}^2	N	1,2	3~100	390	765	1,625	3,350	4,700	7,250	25,000
使用寿命	hr	1,2	3~100				20,000 *			
效率 η	%	1	3~10				≥97%			
		2	12~100				≥94%			
重量	kg	1	3~10	0.5	1.3	3.7	7.8	14.5	29	48
		2	12~100	0.8	1.9	4.1	9	17.5	33	60
使用温度	°C	1,2	3~100				-10°C~+90°C			
润滑		1,2	3~100				合成润滑油脂			
防护等级		1,2	3~100				IP65			
安装方向		1,2	3~100				任意方向			
噪音值 ($n_1=3000\text{rpm}$)	dB	1,2	3~100	≤56	≤58	≤60	≤63	≤65	≤67	≤70

减速机转动惯量

规格		级数	减速比 ¹	AB042	AB060	AB090	AB115	AB142	AB180	AB220
转动惯量 J_1	$\text{kg} \cdot \text{cm}^2$	1	3	0.03	0.16	0.61	3.25	9.21	28.98	69.61
			4	0.03	0.14	0.48	2.74	7.54	23.67	54.37
			5	0.03	0.13	0.47	2.71	7.42	23.29	53.27
			6	0.03	0.13	0.45	2.65	7.25	22.75	51.72
			7	0.03	0.13	0.45	2.62	7.14	22.48	50.97
			8	0.03	0.13	0.44	2.58	7.07	22.59	50.84
			10	0.03	0.13	0.44	2.57	7.03	22.51	50.56
		2	12	0.03	0.03	0.13	0.47	2.71	7.42	23.29
			15	0.03	0.03	0.13	0.47	2.71	7.42	23.29
			20	0.03	0.03	0.13	0.47	2.71	7.42	23.29
			25	0.03	0.03	0.13	0.47	2.71	7.42	23.29
			30	0.03	0.03	0.13	0.47	2.71	7.42	23.29
			35	0.03	0.03	0.13	0.47	2.71	7.42	23.29
			40	0.03	0.03	0.13	0.47	2.71	7.42	23.29
			50	0.03	0.03	0.13	0.44	2.57	7.03	22.51
			60	0.03	0.03	0.13	0.44	2.57	7.03	22.51
			70	0.03	0.03	0.13	0.44	2.57	7.03	22.51
			80	0.03	0.03	0.13	0.44	2.57	7.03	22.51
			100	0.03	0.03	0.13	0.44	2.57	7.03	22.51

1. 减速比($i=N_{in}/N_{out}$)

* 连续运转降低使用寿命二分之一。

2. 输出转速 100 rpm 时, 作用于输出轴中心位置。





外形尺寸图表 / OUTLINE DIMENSION SHEET




AB-042-L1

输入端/ INPUT





输出端/OUTPUT




AB-042-L2


输入端/ INPUT



输出端/OUTPUT



输出轴径/Output Diameter



轴型式

*输入马达连接板之尺寸, 可根据客户要求单独定做。

*The input motor specific dimensions could be customised.




AB系列

外形尺寸图表 / OUTLINE DIMENSION SHEET




AB-060-L1

输入端/INPUT




输出端 / OUTPUT




AB-060-L2


输入端/ INPUT



输出端 /OUTPUT



输出轴径/Output Diameter



轴型式

尺寸	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9
AB-060-L1	Ø70	4-M4x10, 4-M5x12	Ø11, Ø14	34	Ø50	5	60	75	112
	Ø90	4-M5x12, 4-M6x12	Ø19	44	Ø70	5	80	85	122
AB-060-L2	Ø70	4-M4x10, 4-M5x12	Ø11, Ø14	34	Ø50	5	60	105	142

* C1~C7是公制标准马达连接板之尺寸,可根据客户要求单独定做。

* C1~C7are motor(metric standard) specific dimensions, which could be customised.





外形尺寸图表 / OUTLINE DIMENSION SHEET




AB-090-L1

输入端/ INPUT





输出端/OUTPUT




AB-090-L2


输入端/ INPUT



输出端/OUTPUT



输出轴径/Output Diameter



轴型式

尺寸	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10
AB-090-L1	Ø90 4-M5x12, 4-M6x12		Ø19	44	Ø70	7	90	95.5	143.5	8
	Ø100	4-M6x12	Ø16	44	Ø80	7	90	95.5	143.5	7
	Ø115	4-M8x20	Ø19, Ø22	50	Ø95	7	100	101.5	149.5	13
	Ø115	4-M8x25	Ø19, Ø22	60	Ø95	8	100	111.5	159.5	23
	Ø145	4-M8x25	Ø19, Ø22, Ø24	60	Ø110	8	130	111.5	159.5	23
AB-090-L2	Ø70 4-M4x10, 4-M5x12		Ø11, Ø14	34	Ø50	5	60	115	163	5.5
	Ø90 4-M5x12, 4-M6x12		Ø19	44	Ø70	5	80	125	173	16.5
	Ø100	4-M6x12	Ø16	38.5	Ø80	5	86	119.5	167.5	10

* C1~C7是公制标准马达连接板之尺寸,可根据客户要求单独定做。

* C1~C7are motor(metric standard) specific dimensions, which could be customised.




AB系列


外形尺寸图表 / OUTLINE DIMENSION SHEET




AB-115-L1



AB-115-L2



输出轴径/Output Diameter



轴型式

尺寸	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10
AB-115-L1	Ø145	4-M8x25	Ø19,Ø22,Ø24	65	Ø110	11	130	121.5	186.5	20
	Ø200	4-M12x28	Ø35	80.5	Ø114.3	6	180	137	202	36.5
AB-115-L2	Ø90	4-M5x12, 4-M6x12	Ø19	44	Ø70	7	90	148	213	8
	Ø100	4-M6x12	Ø16	44	Ø80	7	90	148	213	7
	Ø115	4-M8x20	Ø19,Ø22	50	Ø95	7	100	154	219	13
	Ø115	4-M8x25	Ø19,Ø22	60	Ø95	8	100	164	229	23
	Ø145	4-M8x25	Ø19,Ø22,Ø24	60	Ø110	8	130	164	229	23

* C1~C7是公制标准马达连接板之尺寸,可根据客户要求单独定做。

* C1~C7are motor(metric standard) specific dimensions, which could be customised.




外形尺寸图表 / OUTLINE DIMENSION SHEET




AB-142-L1

输入端/ INPUT




输出端/OUTPUT




AB-142-L2


输入端/ INPUT



输出端/OUTPUT



输出轴径/Output Diameter



轴型式

尺寸	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10
AB-142-L1	Ø145	4-M8x25	Ø22, Ø24	67.5	Ø110	7	142	142	239	14.5
	Ø200	4-M12x23	Ø35	83	Ø114.3	8	180	157.5	254.5	30
AB-142-L2	Ø145	4-M8x25	Ø19, Ø22, Ø24	65	Ø110	11	130	190	287	20
	Ø200	4-M12x28	Ø35	80.5	Ø114.3	6	180	205.5	302.5	36.5

* C1~C7是公制标准马达连接板之尺寸,可根据客户要求单独定做。

* C1~C7 are motor (metric standard) specific dimensions, which could be customised.




AB系列


外形尺寸图表 / OUTLINE DIMENSION SHEET




AB-180-L1



AB-180-L2



输出轴径/Output Diameter



轴型式


*输入马达连接板之尺寸,可根据客户要求单独定做。

*The input motor specific dimensions could be customised.



ABR系列

型号说明 / MODEL ILLUMINATE



ABR090

10

S□

马达

减速机型式:

ABR042/ABR060/ABR090/ABR115

ABR142/ABR180/ABR220

马达型号:

马达制造及型号

减速比: 单级(L1): 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 20

双级(L2): 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70,
80, 100, 120, 140, 160, 200

背隙: S1: 精密背隙

S2: 标准背隙

选用范例: ABR090-10-S□-/MHMD-082G1U



减速机性能资料 / GEAR BOX PERFORMANCE INFORMATION

规格		级数	减速比 ¹	ABR042	ABR060	ABR090	ABR115	ABR142	ABR180	
额定输出力矩 T_{2N}	Nm	1	3	5	55	130	208	342	588	
			4	10	50	140	290	542	1,050	
			5	9	60	160	330	650	1,200	
			6	-	55	150	310	600	1,100	
			7	-	35	140	300	550	1,100	
			8	5	35	120	260	500	1,000	
			10	-	23	48	140	370	520	
			14	-	35	140	300	550	1,100	
			20	-	23	48	140	370	520	
		2	15	16(12.0)	55	130	208	342	588	
			20	12	50	140	290	542	1,050	
			25	10.5	60	160	330	650	1,200	
			30	-	60	160	330	650	1,200	
			35	32(12)	60	160	330	650	1,200	
			40	10.5	60	160	330	650	1,200	
			50	-	60	160	330	650	1,200	
			60	-	60	160	330	650	1,200	
			70	-	60	160	330	650	1,200	
			80	-	60	160	330	650	1,200	
			100	-	60	160	330	650	1,200	
			120	-	-	150	310	600	1,100	
			140	-	-	140	300	550	1,100	
			160	-	-	120	260	500	1,000	
			200	-	-	48	140	370	520	
最大输出力矩 T_{2B}	Nm	1,2	3~200	3倍额定输出力矩						
额定输入转速 n_1	rpm	1,2	3~200	5,000	5,000	4,000	4,000	3,000	3,000	
最大输入转速 n_{1B}	rpm	1,2	3~200	10,000	10,000	8,000	8,000	6,000	6,000	
精密背隙 S_1	arcmin	1	3~20	≤4	≤4	≤4	≤4	≤4	≤4	
		2	15~200	≤7	≤7	≤7	≤7	≤7	≤7	
标准背隙 S_2	arcmin	1	3~20	≤6	≤6	≤6	≤6	≤6	≤6	
		2	15~200	≤9	≤9	≤9	≤9	≤9	≤9	
扭转刚性	Nm/arcmin	1,2	3~200	3	7	14	25	50	145	
容许径向力 $F_{2r}^{(2)}$	N	1,2	3~200	780	1,530	3,250	6,700	9,400	14,500	
容许轴向力 $F_{2a1B}^{(2)}$	N	1,2	3~200	350	630	1,300	3,000	4,000	6,200	
容许轴向力 $F_{2a2B}^{(2)}$	N	1,2	3~200	390	765	1,625	3,350	4,700	7,250	
使用寿命	hr	1,2	3~200	20,000*						
效率 η	%	1	3~20	≥95%						
		2	15~200	≥92%						
重量	kg	1	3~20	0.9	2.1	6.4	13	24.5	51	
		2	15~200	1.2	2.5	7.8	14.2	27.5	54	
使用温度	°C	1,2	3~200	-10°C~+90°C						
润滑		1,2	3~200	合成润滑油脂						
防护等级		1,2	3~200	IP65						
安装方向		1,2	3~200	任意方向						
噪音值 ($n_1=3000\text{rpm}$)	dB	1,2	3~200	≤61	≤63	≤65	≤68	≤70	≤72	

减速机转动惯量

规格		级数	减速比 ¹	ABR042	ABR060	ABR090	ABR115	ABR142	ABR180	
转动惯量 J_1	$\text{kg} \cdot \text{cm}^2$	1	3~10	0.09	0.35	2.25	6.84	23.4	68.9	
			14	-	0.07	1.87	6.25	21.8	65.6	
			20	-	0.07	1.87	6.25	21.8	65.6	
		2	15~100	0.09	0.09	0.35	2.25	6.84	23.4	
			120~200	-	-	0.31	1.87	6.25	21.8	

1. 减速比($i=N_{in}/N_{out}$)

* 连续运转降低使用寿命二分之一。


2. 输出转速 100 rpm 时，作用于输出轴中心位置。




外形尺寸图表 / OUTLINE DIMENSION SHEET




ABR-042-L1



ABR-042-L2





输出轴径/Output Diameter



轴型式

*输入马达连接板之尺寸,可根据客户要求单独定做。

*The input motor specific dimensions could be customised.



尺寸	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10
ABR-060-L1	Ø70	4-M4x10, 4-M5x12	Ø11,Ø14	34	Ø50	5	60	107	144	100.5
	Ø90	4-M5x12, 4-M6x12	Ø19	44	Ø70	5	80	117	154	110.5
ABR-060-L2	Ø70	4-M4x10, 4-M5x12	Ø11,Ø14	34	Ø50	5	60	134	171	100.5

* C1~C7are motor(metric standard) specific dimensions, which could be customised.




ABR系列


外形尺寸图表 / OUTLINE DIMENSION SHEET




ABR-090-L1



ABR-090-L2



输出轴径/Output Diameter



轴型式

尺寸	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11
ABR-090-L1	Ø90	4-M5x12, 4-M6x12	Ø19	44	Ø70	6	90	155	203	9	142
	Ø100	4-M6x12	Ø16	44	Ø80	5	90	155	203	8	142
	Ø115	4-M8x20	Ø19, Ø22	50	Ø95	8	100	160	208	14	148
	Ø115	4-M8x25	Ø19, Ø22	57	Ø95	8	100	160	208	21	155
	Ø145	4-M8x25	Ø19, Ø22, Ø24	60	Ø110	11	130	175	223	24	158
ABR-090-L2	Ø70	4-M4x10, 4-M5x12	Ø11, Ø14	34	Ø50	5	60	144	192	5.5	115.5
	Ø90	4-M5x12, 4-M6x12	Ø19	44	Ø70	5	80	154	202	16.5	125.5
	Ø100	4-M6x12	Ø16	38.5	Ø80	5	86	157	205	10	120

* C1~C7是公制标准马达连接板之尺寸,可根据客户要求单独定做。

* C1~C7are motor(metric standard) specific dimensions, which could be customised.




ABR系列


外形尺寸图表 / OUTLINE DIMENSION SHEET




ABR-115-L1



ABR-115-L2



输出轴径/Output Diameter



轴型式

尺寸	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11
ABR-115-L1	Ø145	4-M8x25	Ø19,Ø22,Ø24	66	Ø110	14	130	201.5	266.5	19.5	184
	Ø200	4-M12x28	Ø35	81	Ø114.3	21	180	226.5	291.5	35.5	199
ABR-115-L2	Ø90	4-M5x12, 4-M6x12	Ø19	44	Ø70	6	90	204	269	9	154.5
	Ø100	4-M6x12	Ø16	44	Ø80	5	90	204	269	8	154.5
	Ø115	4-M8x20	Ø19,Ø22	50	Ø95	8	100	209	274	14	160.5
	Ø115	4-M8x25	Ø19,Ø22	57	Ø95	8	100	209	274	21	167.5
	Ø145	4-M8x25	Ø19,Ø22,Ø24	60	Ø110	11	130	224	289	24	170.5

* C1~C7是公制标准马达连接板之尺寸,可根据客户要求单独定做。

* C1~C7are motor(metric standard) specific dimensions, which could be customised.




ABR系列


外形尺寸图表 / OUTLINE DIMENSION SHEET




ABR-142-L1



ABR-142-L2



输出轴径/Output Diameter



轴型式

尺寸	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11
ABR-142-L1	Ø145	4-M8x25	Ø22, Ø24	83	Ø110	11	142	236	333	19.5	228
	Ø200	4-M12x30	Ø35	85	Ø114.3	15	180	255	352	21.5	230
ABR-142-L2	Ø145	4-M8x25	Ø19, Ø22, Ø24	66	Ø110	14	130	256.5	353.5	19.5	197.5
	Ø200	4-M12x28	Ø35	81	Ø114.3	21	180	281.5	378.5	35.5	212.5

* C1~C7是公制标准马达连接板之尺寸,可根据客户要求单独定做。

* C1~C7are motor(metric standard) specific dimensions, which could be customised.





ABR系列

外形尺寸图表 / OUTLINE DIMENSION SHEET




ABR-180-L1

输入端/ INPUT





输出端/OUTPUT




ABR-180-L2


输入端/ INPUT



输出端/OUTPUT



输出轴径/Output Diameter



轴型式

*输入马达连接板之尺寸,可根据客户要求单独定做。

*The input motor specific dimensions could be customised.



AD系列



型号说明 / MODEL ILLUMINATE

AD090

—

10

—

S□

/

马达

减速机型式：

AD064/AD090/AD110
AD140

背隙：S1：精密背隙
S2：标准背隙

减速比：单级(L1)：4, 5, 7, 8, 10
双级(L2)：20, 25, 35, 40, 50, 70, 100

马达型号：
马达制造及型号

选用范例：AD090-10-S□/MHMD-082G1U



减速机性能资料 / GEAR BOX PERFORMANCE INFORMATION

规格		级数	减速比 ¹	AD064	AD090	AD110	AD140		
额定输出力矩 T_{2N}	Nm	1	4	48	130	270	560		
			5	60	160	330	650		
			7	35	140	300	550		
			8	35	120	260	500		
			10	23	48	140	370		
		2	20	48	130	270	560		
			25	60	160	330	650		
			35	60	160	330	650		
			40	60	160	330	650		
			50	60	160	330	650		
			70	35	140	300	550		
			100	23	48	140	370		
最大输出力矩 T_{2B}	Nm	1,2	4~100	3 倍额定输出力矩					
额定输入转速 n_1	rpm	1,2	4~100	5,000	4,000	4,000	3,000		
最大输入转速 n_{1B}	rpm	1,2	4~100	10,000	8,000	8,000	6,000		
精密背隙 S1	arcmin	1	4~10	≤3	≤3	≤3	≤3		
		2	20~100	≤5	≤5	≤5	≤5		
标准背隙 S2	arcmin	1	4~10	≤5	≤5	≤5	≤5		
		2	20~100	≤7	≤7	≤7	≤7		
扭转刚性	Nm/arcmin	1,2	4~100	13	31	82	151		
最大弯曲力矩 M_{2KB}^2	Nm	1,2	4~100	125	235	430	1,300		
容许轴向力 F_{2B}^2	N	1,2	4~100	2,110	2,310	4,800	6,200		
使用寿命	hr	1,2	4~100			30,000*			
效率 η	%	1	4~10			≥97%			
		2	20~100			≥94%			
重量	kg	1	4~10	1.2	3.0	5.6	11.9		
		2	20~100	1.6	3.7	7.3	15.9		
使用温度	°C	1,2	4~100		-10°C~+90°C				
润滑		1,2	4~100		合成润滑油脂				
防护等级		1,2	4~100		IP65				
安装方向		1,2	4~100		任意方向				
噪音值 ($n_1=3000\text{rpm}$)	dB	1,2	4~100	≤58	≤60	≤63	≤65		

减速机转动惯量

规格		级数	减速比 ¹	AD064	AD090	AD110	AD140		
转动惯量 J_1	$\text{kg} \cdot \text{cm}^2$	1	4	0.14	0.51	2.87	7.54		
			5	0.13	0.47	2.71	7.42		
			7	0.13	0.45	2.62	7.14		
			8	0.13	0.45	2.62	7.14		
			10	0.13	0.44	2.57	7.03		
		2	20	0.03	0.13	0.47	2.71		
			25	0.03	0.13	0.47	2.71		
			35	0.03	0.13	0.47	2.71		
			40	0.03	0.13	0.44	2.57		
			50	0.03	0.13	0.44	2.57		
			70	0.03	0.13	0.44	2.57		
			100	0.03	0.13	0.44	2.57		

1. 减速比 ($i=N_{in}/N_{out}$)

* 连续运转降低使用寿命二分之一。

2. 输出转速 100 rpm时，作用于输出法兰位置。




AD系列


外形尺寸图表 / OUTLINE DIMENSION SHEET



AD-064-L1



AD-064-L2



尺寸	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9
AD-064-L1	Ø70	4-M4x10, 4-M5x12	Ø11, Ø14	35	Ø50	5	60	7.5	82.5
AD-064-L2									108

* C1~C7是公制标准马达连接板之尺寸, 可根据客户要求单独定做。

* C1~C7 are motor (metric standard) specific dimensions, which could be customised.




AD系列


外形尺寸图表 / OUTLINE DIMENSION SHEET



AD-090-L1



AD-090-L2



尺寸	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9
AD-090-L1	Ø90	4-M5x12, 4-M6x12	Ø19	47	Ø70	7	80	8.5	104.5
	Ø145	4-M8x25	Ø19, Ø22, Ø24	60	Ø110	11	130	20.5	117.5
AD-090-L2	Ø70	4-M4x10, 4-M5x12	Ø11, Ø14	34.5	Ø50	5	60	7	122.5

* C1~C7是公制标准马达连接板之尺寸,可根据客户要求单独定做。


* C1~C7 are motor (metric standard) specific dimensions, which could be customised.




外形尺寸图表 / OUTLINE DIMENSION SHEET



AD-110-L1



AD-110-L2



尺寸	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9
AD-110-L1	Ø145	4-M8x25	Ø19,Ø22,Ø24	64	Ø110	11	130	19	135
AD-110-L2	Ø90	4-M5x12, 4-M6x12	Ø19	47	Ø70	7	80	8.5	149.5
	Ø145	4-M8x25	Ø19,Ø22,Ø24	60	Ø110	11	130	20.5	162.5

* C1~C7是公制标准马达连接板之尺寸,可根据客户要求单独定做。


* C1~C7 are motor (metric standard) specific dimensions, which could be customised.




外形尺寸图表 / OUTLINE DIMENSION SHEET



AD-140-L1



AD-140-L2



尺寸	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9
AD-140-L1	Ø145	4-M8x25	Ø22,Ø24	75	Ø110	11	130	19	164
	Ø200	4-M12x30	Ø35	83	Ø114.3	8	180	27	172
AD-140-L2	Ø145	4-M8x25	Ø19,Ø22,Ø24	64	Ø110	11	130	19	205.5

* C1~C7是公制标准马达连接板之尺寸,可根据客户要求单独定做。

* C1~C7 are motor (metric standard) specific dimensions, which could be customised.



ADR SERIES



ADR090

10

S□

马达

减速机型式：
ADR064/ADR090
ADR110

背隙：S1：精密背隙
S2：标准背隙

减速比：单级(L1)：4, 5, 7, 8, 10, 14, 20
双级(L2)：20, 25, 35, 40, 50, 70, 100, 140, 200

马达型号：
马达制造及型号

选用范例：AD090-10-S2/MHMD-082G1U



减速机性能资料/ GEAR BOX PERFORMANCE INFORMATION

规格	级数	减速比 ¹	ADR047	ADR064	ADR090	ADR110	ADR140	ADR200	
额定输出力矩 T_{2N}	1	4	19	48	130	270	560	1,100	
		5	22	60	160	330	650	1,200	
		7	19	35	140	300	550	1,100	
		8	17	35	120	260	500	1,000	
		10	14	23	48	140	370	520	
		14	-	35	140	300	550	1,100	
		20	-	23	48	140	370	520	
	2	20	19	48	130	270	560	1,100	
		25	22	60	160	330	650	1,200	
		35	22	60	160	330	650	1,200	
		40	22	60	160	330	650	1,200	
		50	22	60	160	330	650	1,200	
		70	22	60	160	330	650	1,200	
		100	22	60	160	330	650	1,200	
		140	-	-	140	300	550	1,100	
		200	-	-	48	140	370	520	
最大输出力矩 T_{2B}	Nm	1,2	4~200	3 倍额定输出力矩					
额定输入转速 n_1	rpm	1,2	4~200	5,000	5,000	4,000	4,000	3,000	3,000
最大输入转速 n_{1B}	rpm	1,2	4~200	10,000	10,000	8,000	8,000	6,000	6,000
精密背隙 S_1	arcmin	1	4~20	≤4	≤4	≤4	≤4	≤4	≤4
		2	20~200	≤7	≤7	≤7	≤7	≤7	≤7
标准背隙 S_2	arcmin	1	4~20	≤6	≤6	≤6	≤6	≤6	≤6
		2	20~200	≤9	≤9	≤9	≤9	≤9	≤9
扭转刚性	Nm/arcmin	1,2	4~200	7	13	31	82	151	440
最大弯曲力矩 M_{2KB}^2	Nm	1,2	4~200	42.5	125	235	430	1,300	3,064
容许轴向力 F_{2B}^2	N	1,2	4~200	1,080	2,110	2,310	4,800	6,200	5,450
使用寿命	hr	1,2	4~200				30,000*		
效率 η	%	1	4~20				≥95%		
		2	20~200				≥92%		
重量	kg	1	4~20	1.1	2.1	5.9	10.5	21.9	50.9
		2	20~200	1.4	1.9	4.5	9.8	20.1	45.4
使用温度	°C	1,2	4~200	-10°C~+90°C					
润滑		1,2	4~200	合成润滑油脂					
防护等级		1,2	4~200	IP65					
安装方向		1,2	4~200	任意方向					
噪音值 ($n_1=3000\text{rpm}$)	dB	1,2	4~200	≤61	≤63	≤65	≤68	≤70	≤72

减速机转动惯量

规格	级数	减速比 ¹	ADR047	ADR064	ADR090	ADR110	ADR140	ADR200	
转动惯量 J_1	1	4~10	0.09	0.35	2.25	6.84	23.4	68.9	
		14	-	0.07	1.87	6.25	21.8	65.6	
		20	-	0.07	1.87	6.25	21.8	65.6	
	2	20~100	0.09	0.09	0.35	2.25	6.84	23.4	
		140~200	-	-	0.31	1.87	6.25	21.8	

1. 减速比($i=N_n/N_{out}$)

* 连续运转降低使用寿命二分之一。

2. 输出转速 100 rpm 时, 作用于输出轴中心位置。




外形尺寸图表 / OUTLINE DIMENSION SHEET




ADR-064-L1

输入端/ INPUT




输出端/OUTPUT




ADR-064-L2

输入端/ INPUT



输出端/OUTPUT



尺寸	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9
ADR-064-L1	Ø70	4-M4x10, 4-M5x12	Ø11, Ø14	34	Ø50	5	60	81.5	116.5
ADR-064-L2	Ø46	4-M4x10	Ø8	34	Ø30	5	60	81.5	116.5
	Ø70	4-M4x10, 4-M5x12	Ø11, Ø14	34	Ø50	5	60	81.5	116.5

* C1~C7是公制标准马达连接板之尺寸, 可根据客户要求单独定做。

* C1~C7 are motor (metric standard) specific dimensions, which could be customised.




ADR系列

外形尺寸图表 / OUTLINE DIMENSION SHEET




ADR-090-L1

输入端/INPUT




输出端/ OUTPUT




ADR-090-L2

输入端/ INPUT



输出端 /OUTPUT



尺寸	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9
ADR-090-L1	Ø90	4-M5x12, 4-M6x14	Ø19	44	Ø70	7	80	111.5	163.5
	Ø100	4-M6x14	Ø16	44	Ø80	7	86	111.5	163.5
ADR-090-L2	Ø70	4-M4x10, 4-M5x12	Ø11, Ø14	34	Ø50	5	60	85.5	132.25

* C1~C7是公制标准马达连接板之尺寸,可根据客户要求单独定做。

* C1~C7 are motor (metric standard) specific dimensions, which could be customised.




外形尺寸图表 / OUTLINE DIMENSION SHEET




ADR-110-L1

输入端/ INPUT




输出端/OUTPUT




ADR-110-L2

输入端/ INPUT



输出端/OUTPUT



尺寸	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9
ADR-110-L1	Ø145	4-M8x25	Ø19, Ø22, Ø24	60	Ø110	8	130	144	209
ADR-110-L2	Ø90	4-M5x12, 4-M6x14	Ø19	44	Ø70	7	80	111.5	170.5
	Ø100	4-M6x14	Ø16	44	Ø80	7	86	111.5	170.5

* C1~C7是公制标准马达连接板之尺寸, 可根据客户要求单独定做。

* C1~C7 are motor (metric standard) specific dimensions, which could be customised.




ADR系列

外形尺寸图表 / OUTLINE DIMENSION SHEET




ADR-140-L1

输入端/INPUT




输出端/ OUTPUT




ADR-140-L2

输入端/ INPUT



输出端 /OUTPUT



尺寸	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9
ADR-140-L1	Ø145	4-M8x25	Ø22,Ø24	60	Ø110	8	130	164.5	245.5
	Ø165	4-M10x25	Ø28	60	Ø130	6	142	164.5	245.5
ADR-140-L2	Ø145	4-M8x25	Ø19,Ø22,Ø24	60	Ø110	8	130	144	219

* C1~C7是公制标准马达连接板之尺寸,可根据客户要求单独定做。

* C1~C7 are motor (metric standard) specific dimensions, which could be customised.




外形尺寸图表 / OUTLINE DIMENSION SHEET




ADR-200-L1

输入端/ INPUT




输出端/OUTPUT




ADR-200-L2

输入端/ INPUT



输出端/OUTPUT



尺寸	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9
ADR-200-L1	Ø200	4-M12x28	Ø35	85	Ø114.3	6	180	213.5	316
	Ø215	4-M12x28	Ø38	85	Ø180	6	190	213.5	316
ADR-200-L2	Ø165	4-M10x25	Ø28	60	Ø130	6	142	164.5	269.5
	Ø200	4-M12x28	Ø35	85	Ø114.3	6	180	189.5	294.5


* C1~C7是公制标准马达连接板之尺寸,可根据客户要求单独定做。

* C1~C7 are motor (metric standard) specific dimensions, which could be customised.



AF系列

型号说明 / MODEL ILLUMINATE



AF090

10

S2

马达

减速机型式：

AF060/AF090
AF115/AF142/AF180/AF220

背隙：S2：标准背隙

马达型号：
马达制造及型号

减速比：单级(L1): 3, 4, 5, 7, 8, 10
双级(L2): 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 70, 80, 100

选用范例: AF090-10-S2 / MHMD-082G1U



AF系列

减速机性能资料 / GEAR BOX PERFORMANCE INFORMATION

规格		级数	减速比		AF060	AF090	AF115	AF142	AF220	
额定输出力矩 T_{2N}	Nm	1	3		55	130	208	342	1,140	
			4		50	140	290	542	1,700	
			5		60	160	330	650	2,000	
			7		35	140	300	550	1,800	
			8		35	120	260	500	1,600	
			10		23	48	140	370	1,220	
		2	15		55	130	208	342	1,140	
			20		50	140	290	542	1,700	
			25		60	160	330	650	2,000	
			30		60	160	330	650	2,000	
			35		60	160	330	650	2,000	
			40		60	160	330	650	2,000	
			50		60	160	330	650	2,000	
			70		35	140	300	550	1,800	
			80		35	120	260	500	1,600	
			100		23	48	140	370	1,220	
最大输出力矩 T_{2B}	Nm	1,2	3~100		3倍额定输出力矩					
额定输入转速 n_1	rpm	1,2	3~100		5,000	4,000	4,000	3,000	2,000	
最大输入转速 n_{1B}	rpm	1,2	3~100		10,000	8,000	8,000	6,000	4,000	
背隙 S2	arcmin	1	3~10		≤5	≤5	≤5	≤5	≤5	
		2	12~100		≤9	≤9	≤9	≤9	≤9	
扭转刚性	Nm/arcmin	1,2	3~100		7	14	25	50	225	
容许径向力 F_{2rB}^2	N	1,2	3~100		1,530	3,250	6,700	9,400	50,000	
容许轴向力 F_{2a1B}^2	N	1,2	3~100		630	1,300	3,000	4,000	35,000	
容许轴向力 F_{2a2B}^2	N	1,2	3~100		765	1,625	3,350	4,700	25,000	
使用寿命	hr	1,2	3~100				20,000*			
效率 η	%	1	3~10				≥97%			
		2	12~100				≥94%			
重量	kg	1	3~10		1.3	3.7	7.8	14.5	48	
		2	12~100		1.9	4.1	9	17.5	60	
使用温度	°C	1,2	3~100		-10°C~+90°C					
润滑		1,2	3~100		合成润滑油脂					
防护等级		1,2	3~100		IP65					
安装方向		1,2	3~100		任意方向					
噪音值($n_1=3000\text{rpm}$)	dB	1,2	3~100		≤58	≤60	≤63	≤65	≤70	

减速机转动惯量

规格		级数	减速比		AF060	AF090	AF115	AF142	AF220	
转动惯量 J_1	$\text{kg} \cdot \text{cm}^2$	1	3		0.16	0.61	3.25	9.21	69.61	
			4		0.14	0.48	2.74	7.54	54.37	
			5		0.13	0.47	2.71	7.42	53.27	
			7		0.13	0.45	2.62	7.14	50.97	
			8		0.13	0.44	2.58	7.07	50.84	
			10		0.13	0.44	2.57	7.03	50.56	
		2	15		0.03	0.13	0.47	2.71	23.29	
			20		0.03	0.13	0.47	2.71	23.29	
			25		0.03	0.13	0.47	2.71	23.29	
			30		0.03	0.13	0.47	2.71	23.29	
			35		0.03	0.13	0.47	2.71	23.29	
			40		0.03	0.13	0.47	2.71	23.29	
			50		0.03	0.13	0.44	2.57	22.51	
			70		0.03	0.13	0.44	2.57	22.51	
			80		0.03	0.13	0.44	2.57	22.51	
			100		0.03	0.13	0.44	2.57	22.51	

1. 减速比($i=N_{in}/N_{out}$)

* 连续运转降低使用寿命二分之一。

2. 输出转速 100 rpm 时，作用于输出轴中心位置。




AF系列


外形尺寸图表 / OUTLINE DIMENSION SHEET




AF-060-L1



AF-060-L2



输出轴径/Output Diameter



轴型式

尺寸	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9
AF-060-L1	Ø70	4-M4x10, 4-M5x12	Ø11, Ø14	34	Ø50	5	65	78	115
	Ø90	4-M5x12, 4-M6x14	Ø19	44	Ø70	5	80	88	125
AF-060-L2	Ø70	4-M4x10, 4-M5x12	Ø11, Ø14	34	Ø50	5	65	105	142

* C1~C7是公制标准马达连接板之尺寸,可根据客户要求单独定做。

* C1~C7 are motor (metric standard) specific dimensions, which could be customised.




AF系列

外形尺寸图表 / OUTLINE DIMENSION SHEET





AF-090-L1

输入端/ INPUT




输出端/OUTPUT





AF-090-L2


输入端/ INPUT



输出端/OUTPUT



输出轴径/Output Diameter



轴型式

尺寸	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10
AF-090-L1	Ø90	4-M5x12, 4-M6x14	Ø19	44	Ø70	7	90	98	146	8
	Ø100	4-M6x14	Ø16	44	Ø80	7	90	98	146	7
	Ø115	4-M8x20	Ø19, Ø22	50	Ø95	7	100	104	152	13
	Ø115	4-M8x25	Ø19, Ø22	60	Ø95	8	100	114	162	23
	Ø145	4-M8x25	Ø19, Ø22, Ø24	60	Ø110	8	130	114	162	23
AF-090-L2	Ø70	4-M4x10, 4-M5x12	Ø11, Ø14	34	Ø50	5	65	114.5	162.5	5.5
	Ø90	4-M5x12, 4-M6x14	Ø19	44	Ø70	5	80	124.5	172.5	16.5
	Ø100	4-M6x14	Ø16	38.5	Ø80	5	86	119	167	10

* C1~C7是公制标准马达连接板之尺寸,可根据客户要求单独定做。

* C1~C7are motor(metric standard) specific dimensions, which could be customised.




AF系列

外形尺寸图表 / OUTLINE DIMENSION SHEET





AF-115-L1

輸入端/INPUT




輸出端/ OUTPUT





AF-115-L2


輸入端/ INPUT



輸出端 /OUTPUT



输出轴径/Output Diameter



轴型式

尺寸	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10
AF-115-L1	Ø145	4-M8x25	Ø19,Ø22,Ø24	64.5	Ø110	11	130	136	201	19.5
	Ø200	4-M12x30	Ø35	81.5	Ø114.3	6	180	153	218	37.5
AF-115-L2	Ø90	4-M5x12, 4-M6x14	Ø19	44	Ø70	7	90	149.5	214.5	8
	Ø100	4-M6x14	Ø16	44	Ø80	7	90	149.5	214.5	7
	Ø115	4-M8x25	Ø19,Ø22	50	Ø95	7	100	155.5	220.5	13
	Ø115	4-M8x25	Ø19,Ø22	60	Ø95	8	100	165.5	230.5	23
	Ø145	4-M8x25	Ø19,Ø22,Ø24	60	Ø110	8	130	165.5	230.5	23

* C1~C7是公制标准马达连接板之尺寸,可根据客户要求单独定做。

* C1~C7are motor(metric standard) specific dimensions, which could be customised.





AF系列

外形尺寸图表 / OUTLINE DIMENSION SHEET




AF-142-L1

输入端/ INPUT





输出端/OUTPUT




AF-142-L2


输入端/ INPUT



输出端/OUTPUT



输出轴径/Output Diameter



轴型式

尺寸	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10
AF-142-L1	Ø145	4-M8x25	Ø22, Ø24	72.5	Ø110	11	150	154.5	251.5	19.5
	Ø200	4-M12x30	Ø35	82	Ø114.3	8	180	164	261	29
AF-142-L2	Ø145	4-M8x25	Ø19, Ø22, Ø24	64.5	Ø110	11	130	189	286	19.5
	Ø200	4-M12x30	Ø35	81.5	Ø114.3	6	180	206	303	37.5

* C1~C7是公制标准马达连接板之尺寸,可根据客户要求单独定做。

* C1~C7are motor(metric standard) specific dimensions, which could be customised.




AF系列


外形尺寸图表 / OUTLINE DIMENSION SHEET




AF-220-L1



AF-220-L2



输出轴径/Output Diameter



轴型式

尺寸	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10
AF-220-L1	Ø200	4-M12x30	Ø35, Ø42	116	Ø114.3	15	200	227	365	19.5
	Ø215	4-M12x30	Ø42	109	Ø180	8	200	220	358	12.5
	Ø235	4-M12x30	Ø42, Ø55	119	Ø200	10	220	230	368	22.5
AF-220-L2	Ø200	4-M12x30	Ø35	85	Ø114.3	7	180	264	402	7.5
	Ø200	4-M12x30	Ø42	116	Ø114.3	7	180	295	433	40
	Ø215	4-M12x30	Ø42	90	Ø180	8	200	269	407	14
	Ø235	4-M12x30	Ø42	120	Ø200	10	220	299	437	44

* 输入马达连接板之尺寸,可根据客户要求单独定做。

* The inout motor specific dimensions could be customised.



AE系列

型号说明 / MODEL ILLUMINATE



AE090

10

S2

马达

减速机型式 : AE070/AE090
AE120/AE155
AE205/AE235

背隙 : S2 : 标准背隙

马达型号 :
马达制造及型号

减速比 : 单级(L1) : 3, 4, 5, 7, 8, 10
双级(L2) : 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 70, 80, 100

选用范例 AE090-10-S2/MHMD-082G1U



AE系列

减速机性能资料 / GEAR BOX PERFORMANCE INFORMATION

规格		级数	减速比	AE070	AE090	AE120	AE155	AE205	AE235
额定输出力矩 T_{2N}	Nm	1	3	55	130	208	342	588	1,140
			4	50	140	290	542	1,050	1,700
			5	60	160	330	650	1,200	2,000
			7	35	140	300	550	1,100	1,800
			8	35	120	260	500	1,000	1,600
		2	10	23	48	140	370	520	1,220
			15	55	130	208	342	588	1,140
			20	50	140	290	542	1,050	1,700
			25	60	160	330	650	1,200	2,000
			30	60	160	330	650	1,200	2,000
			35	60	160	330	650	1,200	2,000
			40	60	160	330	650	1,200	2,000
			50	60	160	330	650	1,200	2,000
			70	35	140	300	550	1,100	1,800
			80	35	120	260	500	1,000	1,600
			100	23	48	140	370	520	1,220
最大输出力矩 T_{2B}	Nm	1,2	3~100	3倍额定输出力矩					
额定输入转速 n_1	rpm	1,2	3~100	5,000	4,000	4,000	3,000	3,000	2,000
最大输入转速 n_{1B}	rpm	1,2	3~100	10,000	8,000	8,000	6,000	6,000	4,000
背隙S2	arcmin	1	3~10	≤5	≤5	≤5	≤5	≤5	≤5
		2	12~100	≤9	≤9	≤9	≤9	≤9	≤9
扭转刚性	Nm/arcmin	1,2	3~100	7	14	25	50	145	225
容许径向力 F_{2rB}^2	N	1,2	3~100	1,530	3,250	6,700	9,400	14,500	50,000
容许轴向力 F_{2a1B}^2	N	1,2	3~100	630	1,300	3,000	4,000	6,200	35,000
容许轴向力 F_{2a2B}^2	N	1,2	3~100	765	1,625	3,350	4,700	7,250	25,000
使用寿命	hr	1,2	3~100			20,000*			
效率 η	%	1	3~10			≥97%			
		2	12~100			≥94%			
重量	kg	1	3~10	1.3	3.7	7.8	14.5	29	48
		2	12~100	1.9	4.1	9	17.5	33	60
使用温度	°C	1,2	3~100	-10°C~+90°C					
润滑		1,2	3~100	合成润滑油脂					
防护等级		1,2	3~100	IP65					
安装方向		1,2	3~100	任意方向					
噪音值($n_1=3000\text{rpm}$)	dB	1,2	3~100	≤58	≤60	≤63	≤65	≤67	≤70



减速机转动惯量

规格		级数	减速比	AE070	AE090	AE120	AE155	AE205	AE235
转动惯量	kg · cm ²	1	3	0.03	0.16	0.61	3.25	9.21	28.98
			4	0.03	0.14	0.48	2.74	7.54	23.67
			5	0.03	0.13	0.47	2.71	7.42	23.29
			7	0.03	0.13	0.45	2.62	7.14	22.48
			8	0.03	0.13	0.44	2.58	7.07	22.59
		2	10	0.03	0.13	0.44	2.57	7.03	22.51
			15	0.03	0.03	0.13	0.47	2.71	7.42
			20	0.03	0.03	0.13	0.47	2.71	7.42
			25	0.03	0.03	0.13	0.47	2.71	7.42
			30	0.03	0.03	0.13	0.47	2.71	7.42
			35	0.03	0.03	0.13	0.47	2.71	7.42
			40	0.03	0.03	0.13	0.47	2.71	7.42
			50	0.03	0.03	0.13	0.44	2.57	7.03
			70	0.03	0.03	0.13	0.44	2.57	7.03
			80	0.03	0.03	0.13	0.44	2.57	7.03
			100	0.03	0.03	0.13	0.44	2.57	7.03

1. 减速比($i=N_m/N_{out}$)

* 连续运转降低使用寿命二分之一。

2. 输出转速 100 rpm 时，作用于输出轴中心位置。

[illegible]

Technical drawing of a ball bearing. The drawing shows a cross-section of the bearing with the following dimensions and features:

- Outer diameter: $\varnothing 16h6$
- Inner diameter: $5h9$
- Height: 18
- Thread: M5x0.8P

尺寸	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9
AE-070-L1	Ø70	4-M4x10 , 4-M5x12	Ø11,Ø14	34	Ø50	5	65	80	115
	Ø90	4-M5x12 , 4-M6x14	Ø19	44	Ø70	5	80	90	125
AE-070-L2	Ø70	4-M4x10 , 4-M5x12	Ø11,Ø14	34	Ø50	5	65	107	142

* C1~C7are motor(metric standard) specific dimensions, which could be customised.




AE系列

外形尺寸图表 / OUTLINE DIMENSION SHEET





AE-090-L1

输入端 / INPUT




输出端 / OUTPUT





AE-090-L2


输入端 / INPUT



输出端 / OUTPUT



输出轴径 / Output Diameter



轴型式

尺寸	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10
AE-090-L1	Ø90	4-M5x12, 4-M6x14	Ø19	44	Ø70	7	90	102	146	8
	Ø100	4-M6x14	Ø16	44	Ø80	7	90	102	146	7
	Ø115	4-M8x20	Ø19, Ø22	50	Ø95	7	100	108	152	13
	Ø115	4-M8x25	Ø19, Ø22	60	Ø95	8	100	118	162	23
	Ø145	4-M8x25	Ø19, Ø22, Ø24	60	Ø110	8	130	118	162	23
AE-090-L2	Ø70	4-M4x10, 4-M5x12	Ø11, Ø14	34	Ø50	5	65	118.5	162.5	5.5
	Ø90	4-M5x12, 4-M6x14	Ø19	44	Ø70	5	80	128.5	172.5	16.5
	Ø100	4-M6x14	Ø16	38.5	Ø80	5	86	123	167	10

* C1~C7是公制标准马达连接板之尺寸,可根据客户要求单独定做。

* C1~C7are motor(metric standard) specific dimensions, which could be customised.





AE系列

外形尺寸图表 / OUTLINE DIMENSION SHEET




AE-120-L1

输入端/ INPUT





输出端/OUTPUT




AE-120-L2


输入端/ INPUT



输出端/OUTPUT



输出轴径/Output Diameter



轴型式

尺寸	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10
AE-120-L1	Ø145	4-M8x25	Ø19,Ø22,Ø24	64.5	Ø110	11	130	139	201	19.5
	Ø200	4-M12x30	Ø35	81.5	Ø114.3	6	180	156	218	37.5
AE-120-L2	Ø90	4-M5x12, 4-M6x14	Ø19	44	Ø70	7	90	152.5	214.5	8
	Ø100	4-M6x14	Ø16	44	Ø80	7	90	152.5	214.5	7
	Ø115	4-M8x25	Ø19,Ø22	50	Ø95	7	100	158.5	220.5	13
	Ø115	4-M8x25	Ø19,Ø22	60	Ø95	8	100	168.5	230.5	23
	Ø145	4-M8x25	Ø19,Ø22,Ø24	60	Ø110	8	130	168.5	230.5	23

* C1~C7是公制标准马达连接板之尺寸,可根据客户要求单独定做。

* C1~C7are motor(metric standard) specific dimensions, which could be customised.




AE系列

外形尺寸图表 / OUTLINE DIMENSION SHEET





AE-155-L1

输入端/ INPUT




输出端/OUTPUT





AE-155-L2


输入端/ INPUT



输出端 /OUTPUT



输出轴径/Output Diameter



轴型式

尺寸	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10
AE-155-L1	Ø145	4-M8x25	Ø22,Ø24	72.5	Ø110	11	150	157.5	251.5	19.5
	Ø200	4-M12x30	Ø35	82	Ø114.3	8	180	167	261	29
AE-155-L2	Ø145	4-M8x25	Ø19,Ø22,Ø24	64.5	Ø110	11	130	192	286	19.5
	Ø200	4-M12x30	Ø35	81.5	Ø114.3	6	180	209	303	37.5

* C1~C7是公制标准马达连接板之尺寸,可根据客户要求单独定做。

* C1~C7are motor(metric standard) specific dimensions, which could be customised.




AE系列


外形尺寸图表 / OUTLINE DIMENSION SHEET




AE-205-L1



AE-205-L2



输出轴径/Output Diameter



轴型式

尺寸	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10
AE-205-L1	Ø200	4-M12x30	Ø35	85	Ø114.3	7	180	184	284	7.5
	Ø200	4-M12x30	Ø42	116	Ø114.3	7	180	215	315	40
	Ø215	4-M12x30	Ø42	90	Ø180	8	200	189	289	14
	Ø235	4-M12x30	Ø42	120	Ø200	10	220	219	319	44
AE-205-L2	Ø145	4-M8x25	Ø22, Ø24	72.5	Ø110	11	150	229.5	330.5	19.5
	Ø200	4-M12x30	Ø35	82	Ø114.3	8	180	239	340	29

* 输入马达连接板之尺寸,可根据客户要求单独定做。

* The inout motor specific dimensions could be customised.




AE系列


外形尺寸图表 / OUTLINE DIMENSION SHEET




AE-235-L1



AE-235-L2



输出轴径/Output Diameter




轴型式

尺寸	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10
AE-235-L1	Ø200	4-M12x30	Ø35,Ø42	116	Ø114.3	15	200	239	365	19.5
	Ø215	4-M12x30	Ø42	109	Ø180	8	200	232	358	12.5
	Ø235	4-M12x30	Ø42,Ø55	119	Ø200	10	220	242	368	22.5
AE-235-L2	Ø200	4-M12x30	Ø35	85	Ø114.3	7	180	276	402	7.5
	Ø200	4-M12x30	Ø42	116	Ø114.3	7	180	307	433	40
	Ø215	4-M12x30	Ø42	90	Ø180	8	200	281	407	14
	Ø235	4-M12x30	Ø42	120	Ø200	10	220	311	437	44

* 输入马达连接板之尺寸,可根据客户要求单独定做。

* The inout motor specific dimensions could be customised.



专业 合作 共赢



传动设备应用解决方案专业供应商
Professional Supplier For Transmission Equipments And Solution



深圳市新立盈机电有限公司
Shenzhen Xinliying Jidian Co., Ltd.

Tel: 0755-23721539 29636353 29634691

Fax: 0755-29634692

Http://www.szxlyjd.com

E-mail: szxly8899@126.com

Add: 深圳市宝安区福永街道桥头社区榕树路2号港华兴工业园三区1栋6楼